

So können Sie die Zusatzdienste selber einrichten.

Trennen Sie einfach die Karten heraus. So können Sie schnell und bequem die Telefon-Zusatzdienste selber bedienen. Diese Kurzanleitungen gelten nicht für alle ISDN-Telefone. Oft können Sie diese Dienste über Ihr ISDN-Telefon selber steuern. Bei Unklarheiten sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres ISDN-Telefons nach.

Anklopfen

Einschalten:

1. Hörer abheben.
2. * drücken, 4 3 eingeben, # drücken.
3. Einschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Ausschalten:

1. Hörer abheben.
2. # drücken, 4 3 eingeben, # drücken.
3. Ausschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Abfragen:

1. Hörer abheben.
2. * und # drücken, 4 3 eingeben, # drücken.
3. Ansage, auflegen.

Ruhe vor dem Telefon

Einschalten:

1. Hörer abheben.
2. * drücken, 2 6 eingeben, # drücken.
3. Einschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Ausschalten:

1. Hörer abheben.
2. # drücken, 2 6 eingeben, # drücken.
3. Ausschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Identifikation des Rufenden pro Anruf unterdrücken

Einschalten:

1. Hörer abheben.
2. * drücken, 3 1 eingeben und anschliessend die gewünschte Nummer wählen.
3. Abwarten, bis die Verbindung aufgebaut ist (die Identifikation Ihres Anschlusses wird nun für dieses Gespräch unterdrückt).
4. Nach Gesprächsende Hörer auflegen.

Anrufumleitung

Anrufumleitung direkt

Einschalten:

1. Hörer abheben, * drücken, Kennzahl 2 1 und Zielnummer eingeben, # drücken.
2. Einschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Ausschalten:

1. Hörer abheben, # drücken, Kennzahl 2 1 eingeben, # drücken.
2. Ausschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Abfragen:

1. Hörer abheben, * und # drücken, Kennzahl 2 1 eingeben, # drücken.
2. Ansage, auflegen.

Anrufumleitung, wenn keine Antwort

Gleiche Bedienung wie oben, aber mit Kennzahl 6 1

Anrufumleitung bei besetzt

Gleiche Bedienung wie oben, aber mit Kennzahl 6 7

Rückruf bei besetzt

Einschalten (während Besetztzeichen):

1. • oder R drücken, Summtton abwarten.
2. * drücken, 3 7 eingeben, # drücken.
3. Einschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Ausschalten:

1. Hörer abheben.
2. # drücken, 3 7 eingeben, # drücken.
3. Ausschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Abfragen:

1. Hörer abheben.
2. * und # drücken, 3 7 eingeben, # drücken.
3. Ansage, auflegen.

Automatischer Rückruf vom Netz

Annehmen:

1. Hörer abheben (während des Ruftons). Die gewünschte Verbindung wird aufgebaut.
2. Abwarten, bis gesuchter Gesprächspartner antwortet.

Abweisen:

1. Der Rückruf (Ruftton) wird nach ca. 15 Sekunden automatisch beendet.

Verbindung halten

Einschalten:

1. • oder R drücken, Summton abwarten.
2. Zielnummer für Rückfrage wählen (innerhalb 20 Sekunden), Verbindung abwarten.
3. • oder R drücken und 2 eingeben, um zwischen beiden Verbindungen hin- und herzuschalten.

a) Gehaltene Verbindung beenden:

1. • oder R drücken, Summton abwarten.
2. 0 eingeben (bestehende Verbindung bleibt aktiv).

b) Aktuelle Verbindung beenden:

1. • oder R drücken, Summton abwarten.
2. 1 eingeben (gehaltene Verbindung wird aktiv).

Wenn Sie eine der beiden Verbindungen beenden (Hörer auflegen), wird Ihnen mit einem Ruftton während ca. 15 Sekunden angezeigt, dass die andere Verbindung noch aktiv ist. Während Sie den Ruftton hören, können Sie die andere Verbindung durch Abheben des Hörers entgegennehmen.

Abweisen anonymer Anrufe

Einschalten:

1. Hörer abheben.
2. * drücken, 9 9 eingeben, # drücken.
3. Einschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Ausschalten:

1. Hörer abheben.
2. # drücken, 9 9 eingeben, # drücken.
3. Ausschaltbestätigung abwarten, auflegen.

Abfragen:

1. Hörer abheben.
2. * und # drücken, 9 9 eingeben, # drücken.
3. Ansage, auflegen.

Anklopfen

Anklopfende Verbindung abweisen:

1. • oder R drücken, Summton abwarten.
2. 0 eingeben.

Anklopfende Verbindung annehmen und bestehende Verbindung beenden:

1. • oder R drücken, Summton abwarten.
2. 1 eingeben.

Sie können die bestehende Verbindung auch durch Auflegen des Hörers beenden. In diesem Fall wird Ihnen während ca. 10 Sekunden mit einem Ruftton signalisiert, dass Sie eine anklopfende Verbindung haben. Während des Ruftons können Sie die anklopfende Verbindung durch Abheben des Hörers entgegennehmen (nach ca. 10 Sekunden wird die anklopfende Verbindung automatisch beendet).

Anklopfende Verbindung annehmen und bestehende Verbindung parkieren:

1. • oder R drücken, Summton abwarten.
2. 2 eingeben.
3. • oder R drücken und 2 eingeben, um hin- und herzuschalten.

Wenn Sie eine der beiden Verbindungen beenden (Hörer auflegen), wird Ihnen mit einem Ruftton während ca. 15 Sekunden angezeigt, dass die andere Verbindung noch aktiv ist. Während des Ruftons können Sie die andere Verbindung durch Abheben des Hörers entgegennehmen (nach ca. 15 Sekunden wird diese Verbindung automatisch beendet).

Dreierkonferenz

Einschalten:

1. Erste Verbindung herstellen.
2. • oder R drücken, Summton abwarten.
3. Zielnummer wählen, 2. Verbindung abwarten.
4. • oder R drücken, Summton abwarten, 3 eingeben.

Eine Verbindung parkieren:

1. • oder R drücken, Summton abwarten.
2. 2 eingeben (1. Verbindung wird parkiert, 2. ist aktiv).
3. • oder R drücken und 2 eingeben, um hin- und herzuschalten.

Beide Verbindungen beenden:

1. Hörer auflegen.

Nur die erste Verbindung beenden:

1. • oder R drücken, Summton abwarten.
2. 0 eingeben (2. Verbindung bleibt aktiv).

Nur die zweite Verbindung beenden:

1. • oder R drücken, Summton abwarten.
2. 1 eingeben (1. Verbindung bleibt aktiv).

Wenn Sie eine der beiden Verbindungen beenden (Hörer auflegen), wird Ihnen mit einem Ruftton während ca. 15 Sekunden angezeigt, dass die andere Verbindung noch aktiv ist. Während des Ruftons können Sie die andere Verbindung durch Abheben des Hörers entgegennehmen (nach ca. 15 Sekunden wird diese Verbindung automatisch beendet).